

MI-6

KULLANIM KILAVUZU

Giriş: XP Metal Dedektör tarafından Fransa'da üretilen yeni MI-6 Pinpointer'ı satın aldığınız için tebrikler. MI-6 Pinpointer bir çok yeni özelliğe sahiptir bu yüzden de bu kullanım kılavuzunu dikkatle okumakta fayda vardır. **Not:** MI 6 kendisine ait 6 kullanıcı program ile tek başına çalışabilir, 3 farklı hassasiyet seviyesi ve seçilebilir sesli modlara sahiptir ayrıca 7 numaralı programı seçerek Bluetooth bağlantısı aracılığıyla DEUS'a bağlanabilme gibi bir avantaj da sunar. Daha fazla bilgi için Deus V4 kullanım kılavuzunu aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

Açma: Herhangi bir metal kaynaktan uzak durarak ses kesilene kadar düğmeye basın, şimdi MI-6 kalibre olmuştur ve kullanıma hazırdır.

Kapama: Tuşa basın ve sonra bırakın. Cihaz kapandığında MI-6 LED ışığı her 4 saniyede bir yanıp söner.

Not: Otomatik kapanma herhangi bir tuşa basmadan 5 dakika sonra aktive olacaktır.

Yeniden Ayarlama: MI-6 çalışırken herhangi bir metal kaynağından uzak durarak ve düğmesine kısaca basarak tekrar kalibre etmeniz mümkündür. Mineralli toprak yapılarında ve tuzlu suda toprakla temas ederek yeniden kalibre etmeniz tavsiye edilir. Daha hassas hedef tespiti yapmak için metal objenin yakınında tekrar kalibre yapılmalıdır, arazi tespit alanı azalacaktır.

Programlar: MI-6 ilk defa açıldığında 2 no'lu programda çalışacaktır. Tekrar açıldığında kullanılan son programda çalışacaktır.

Programı değiştirmek için: MI-6'yı açın, 5 saniye düğmeye basılı tutun, kısa bir ses program seçme moduna giriş yaptığınızın uyarısını verecektir. İstenilen program numarası için program numarası kadar tuşa basın (örneğin program 7 için 7 kez basın). 2 saniye sonra MI-6'nın tespit moduna geçtiğine dair sesli uyarı verilecektir.

Programlar	1	2	3	4	5	6	7 (DEUS)
Titreşim	AÇIK	AÇIK	AÇIK	AÇIK	AÇIK	AÇIK	KAPALI
Zil Sesi	AÇIK	AÇIK	AÇIK	KAPALI	KAPALI	KAPALI	KAPALI
Hassasiyet	ÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	ÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	DEUS İLE AYARLANABİLİR

⚠ Program 7 sadece DEUS ile kullanım içindir. Herhangi bir ses ya da titreşim üretmeyecektir. MI-6'yı DEUS'unuz ile eşleştirmeniz gereklidir.

⚠ Daha kesin hedef tespiti için program 1 ya da 2'de daha düşük bir hassasiyet seviyesi tavsiye edilir. Program 3 daha yüksek bir hassasiyet seviyesi kullanır ve duvarlarda, mobilyada ya da mineralli toprak yapılarında saklı metal objeleri bulmak içindir.

MI-6'yı DEUS ile eşleştirme

- 1) Uzaktan kumandadan menü seçimi: **OPSİYON (OPTION) - PINPOINTER - EŞLEŞTİRME (PAIRING)**
- 2) MI-6'nın düğmesine 8 saniye basılı tutarak aç, eşleştirmeye olanak sağlayacaktır.
- 3) MI-6'yı aç ve 7 numaralı programı seç (program seçimlerinden görebilirsiniz)

DEUS ile eşleştirildiğinde MI-6'nın teknik özellikleri ve sağladığı avantajlar:

Ses sinyallerinin DEUS'a iletilmesi (XP patentli) / Parazit önleyici sistem (XP patentli): MI-6 kullanımda olduğunda DEUS otomatik olarak kapanır ve MI-6 kapatıldığında DEUS açılır - **Pinpointer açıldığında Deus'un özel menüsü etkinleştirilir ve aşağıdaki ayarlamalar yapılabilir:** / 50 seviyeli hassasiyet / Ses modu seçimi - Saha sesi ya da Pulse sesi / Ses tonu ayarlamaları. Deus'un diğer özellikleri hedefe odaklanma ekranı / MI-6 ekranında pil seviyesi göstergesi / 90 saate kadar uzun ömürlü pil / Uzaktan kurtarma modu (kayıp MI-6 kapalı olsa bile) içerir.

İleri Seviye Mod: Sesli duyana kadar düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutarak cihazı açın, düğmeyi basmayı bırakın ve:

Bir Sefer Basma

SAHA Sesi ya da PULSE Sesi

SAHA Sesi: Ses tonunda ve yoğunluğunda değişiklik gösterir, daha hassas hedef tespiti sağlar.

PULSE Sesi: Gürültülü çevreler için daha yüksek ses. Hedef tespiti SAHA Sesi modunda olduğu kadar hassas değildir. PULSE Sesi ile SAHA Sesi aynı performansa sahiptir.

İki Sefer Basma

İŞİĞİ AÇMA ya da KAPAMA

Bütün programlarda IŞIK devre dışı bırakarak pil ömrünü artırır. IŞIK kapalı olduğunda başlangıç ışıkları aynı kalır.

Üç Sefer Basma


TITREŞİM AÇIK ya da KAPALI

İlk 3 programda titreşim açık: Titreşimi devre dışı bırakarak pil ömrünü 50% arttırabilirsiniz bu şekilde sadece ses kalır.



Pil: Kapağı sök, MI-6'ya kabloyu tak. USB çıkışlı bir güç kaynağına takarak 3 saate kadar şarj süresi / şarj sırasında IŞIK yanıp sönecek / şarj bitince IŞIK söner.

MI-6 her açıldığında IŞIK'IN yanıp sönmeye başlayacağı pil seviyesi göstergesidir.



Pil Seviyesi: En uzun ömürlü pil ömrü için (90 saat) MI-6'yı DEUS ile eşleştirin.

	TITREŞİM	SES	SES + TITREŞİM
PİL ÖMRÜ	30 SAAT	30 SAAT	20 SAAT

Not: MI-6'nızı uzun süreli şarjsız bırakmayın. Doğru kullanım ile pil ömrü uzar.

Temel Özellikler:



360 derece tespit



IŞIK AÇIK / KAPALI



Tek bir düğme ile bütün özelliklere giriş



Hoparlör ve Titreşim AÇIK / KAPALI

Ekstra Özellikleri



DEUS ses çıkışı



DEUS uzaktan kumanda ile ileri seviyede ayarlama



Parazit karşıtı sistem



7 program



IŞIK ve DEUS ile pil göstergesi



DEUS ile 90 saate kadar pil ömrü



2 yıl garanti



DEUS ile kaybolan MI-6'yı bulma

Midas Kurumsal İç ve Dış

Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 10

Telefon: +90 216 371 10 10

Whatsapp: +90 542 248 10 10

Whatsapp: +90 542 248 80 80

Teknik Servis: +90 542 248 85 80

Mail: info@midaskurumsal.com

info@dedektorburada.com